

カラーコードの見方と暗記表

真空管メーリングリスト (tubeml2) の会員の皆さんによる集団創作です。

数値と 対応する色	覚え方
0 (黒)	黒い 霊 枢車 黒い 礼 服 黒髪 の 令嬢
1 (茶)	茶 を い っぱい 茶 店 で 一杯 小林 一 茶 (い っ ち ゃ)
2 (赤)	赤 い ニ ンジン
3 (橙)	大 工 さ ん 第 三 の 男
4 (黄)	騎 士 岸 恵子 き ー よ し こ の夜
5 (緑)	緑 は ゴ - <small>みどりこ</small> 嬰 児 五月 み どり
6 (青)	青 虫 青 二 才 の ろ く で なし
7 (紫)	紫 式部 (ム ラ サ キ シ チ ブ) 紫 のRX-7
8 (灰)	ハイ ヤ ー
9 (白)	白 い 救急車 ホ ワ イト ク リスマス
5% (金) 10% (銀) 20% (ナシ)	金 吾楼 (若い人は知らないか?) 銀 行頭取 ナシは二十世紀

“ お経 (?) ” の部 指を折ってブツブツ唱えましょう

朽ち阿滝、御編む橋

黒	茶	赤	橙	黄	緑	青	紫	灰	白
く	ち	あ	だ	き	み	あ	む	は	し
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0

例

左から右に読んでいきます。
3つ目は0（ゼロ）の数です。



3段の例

4.7 K

岸 紫しちぶ ゼロ2つ 誤差5%



4段の例

270 K

赤いにんじん 紫しちぶ ゼロ
第3の男でゼロ3つ 誤差5%



510 K

^{みどりご} 嬰兒 一茶 ゼロ4つ



330 K

大工さん ダイクサン ゼロ4つ
誤差10%

よく使う“47・・・”などは覚えてしまいましょう。
ただし、47 と470 K を間違えて悶絶したことがあるので、
テスターで確認ませう。

配

線コードの色分け

9色による線材の色分け

JIS C6003 (平成5年に廃止されましたが、真空管アンプでは現役です)

黒	アース 接地回路
赤	プレート、及びそれにつながる回路
白	交流 信号の入出力
青	真空管の点火回路、及びそれにつながる回路
黄	制御グリッド、及びそれにつながる回路
緑	カソード、及びそれにつながる回路
茶	+
紫	-
橙	グリッド、及びそれにつながる回路